

取扱説明書

ご使用方法

お使いになる前にストップ/リセットキーを押して表示を00分00秒にしてください。
(キーを押すと“ビ”と音がするキークリック音機能付)

1. キーを押してご希望の時間にセットしてください。

(10秒から最大99分50秒までセット可能です。)

*例：8分20秒の場合 (5分) (3分) (10秒) (10秒) と押します。

(同じキーを押すと加算され、押し続けると自動的に加算されます。)

2. 次にスタートキーを押してください。

(表示は1秒毎にカウントダウンします。)

*タイマー時間を途中で止める場合はストップ/リセットキーを押してください。

カウントダウンが止まります。再びスタートする場合はスタートキーを押して

ください。タイマーは続けてカウントダウンします。

3. 時間表示が00分00秒になるとアラームが鳴ります。(最長約30秒間鳴ります。)

*時間表示は00分00秒から秒単位のカウントアップに切り替わります。

(“分・秒”表示が点滅し数字が加算していきますので、アラームが鳴り始めて何分何秒経過したかわかります。)

*ストップ/リセットキー、または他のどのキーを押してもアラームは止まります。

(このとき、もとのセット時間に再セットされるリピート機能付)

● カウントアップタイマーとしてご使用になる場合は00分00秒の状態ですスタートキーを押してください。秒単位でカウントアップしストップウオッチとしてご使用になれます。

カウントアップ中にストップ/リセットキーを押すとカウントアップが一時停止になります。続けてカウントアップする場合は、スタートキーを押してください。

00分00秒に戻す場合は、ストップ/リセットキーを2回押してください。

*カウントアップは99分59秒までカウントすると、表示が停止します。

この場合はアラームは鳴りません。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は、新しい電池と交換してください。

使用電池：CR2032(3V)×1個

電池寿命：約1年(1日1回30秒アラームを鳴らした場合)

本体裏面の電池カバーをコイン等でOPENの方向に回しはすしてください。

*防滴構造のため電池カバーは硬めに取り付けられています。

電池の＋を間違えないようにして交換してください。

*付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が1年より短いことがあります。