

# WAVED

## LEDヘッドライト フレッド

型番：LC-SYW321-K

品番：08-0977



取扱説明書  
(保証書付)

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この説明書には、安全にお使いいただき事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。なお、お読みになられた後はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

### 警告

- 光をのぞきこんだり、ほかの人の目に当てたりしない。
- 本品は水中用ではないので、水中で使用しない。
- 電池蓋は必ずしっかりと閉じる。閉じていないと防水性能が損なわれます。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解したり改造したりしない。
- 古い乾電池と新しい乾電池、または異種の乾電池を同時に使用しない。
- 乾電池の発熱・破裂・液もれの原因となります。
- アルカリ乾電池を使用すること。マンガン乾電池の場合、点灯しない場合があります。また、充電式電池の場合、明るさや電池寿命が低下したり寸法により使用不可場合がありますので事前に確認してください。
- 電池交換の際は、2本同時に交換する。

### 注意

- LEDの特性上、光の色や明るさにバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。
- LEDは交換できません。
- 以下のことを守らないと、電池の液漏れなどの原因となります。
  - 乾電池の仕様表示に従って正しく使用する。
  - 乾電池は必ず⊕⊖を本品に正しくセットする。
  - 定期的に点灯、点検をする。
  - 長期間使用しないときは、必ず乾電池を取り出して保管する。
  - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
  - 電池の容量が少なくなるとLEDにチラツキがでます。乾電池をお取替えください。

### 仕様

電 源	単3形アルカリ乾電池2本（別売）
光 源	白色系LED1個（LED交換不可）
最大消費電流	約500mA
連続使用時間	明るさ10%まで：約6.5時間 *1 明るさ5lmまで：約18時間 *1
光 束	約100lm（ルーメン）*2
保護等級	IP66（耐じん・耐水形）*3

### 仕様

質 量	約72g（電池別）
外形寸法（約）	幅67mm×高さ53.5mm×奥行46mm（ヘッドバンド除く）
付 属 品	ヘルメット取付ホルダー×4個

- \*1. 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
- \*2. 簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
- \*3. 耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。  
暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。（JIS C0920:2003による。）


### FL1 STANDARD




FL1 STANDARDとは：アメリカの可搬型照明器具標準基準 ANSI/NEMA FL1-2009 が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格です。

### 電池の入れ方および使用方法

- 電池の入れ方
  1. 右図のように電池蓋ストッパーを矢印の方向に持ち上げながら電池蓋を開きます。
  2. 単3形アルカリ乾電池2本を、⊕⊖正しくセットします。
  3. 電池蓋をしっかりと閉じます。



- 点灯方法  
オン/オフスイッチを押すと：
- 角度調整方法  
ヘッド部を前後に回転させてライトの角度を調整できます。
- ヘルメット取付ホルダーの使用法
  1. ヘルメット取付ホルダーをヘッド



(LEDの交換は出来ません。)

2. ヘルメット取付ホルダーをヘルメットにしっかりと引っ掛けて取り付けます。



先端をヘルメットのふちに引っ掛ける。

注意：ヘルメットの種類によっては取り付けられない場合があります。ご了承ください。